

Nytilslutning af stikkabler i kabelskabe

Anbefaling: Aldrig fremfør stikledninger til el-anlæg, førend der foreligger en aftale med Vores Elnet A/S om anvisningssted i nettet.

Stikledning ved tilslutning i kabelskab:

- Der monteres 1 kabel pr. sikringsliste / installation - (Ingen parallelle stikledninger i kabelskabe)
- Højeste tilladte stikledningsdimension er 240 mm² kabel
- **OBS!** 240 mm² kabel skal være flertrådet
- Der anvendes udelukkende standard sikringsstørrelser som nedenstående:
 - 25, 35, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250, 300, 315 A

Generelt:

Anvisning af tilslutninger foretages af det tekniske personale efter modtagelse af tilmelding. Den højeste tilladte sikringsstørrelse, som tilbydes tilsluttet i nettet, afgøres i hvert enkelt tilfælde ud fra en teknisk vurdering af nettets beskaffenhed på det ønskede tilslutningssted.

Der gøres opmærksom på, at der ved fremføring af stikledningskabler med tværsnit fra 150 mm² til 240 mm², skal der foretages ekstra stor frigravning foran kabelskabe af hensyn til håndtering og montering af kablerne. Alle kabler tilsluttes af Vores Elnet A/S.

Af hensyn til udnyttelsen af pladsen i kabelskabet, kan det være nødvendigt at reducere kablets tværsnit umiddelbart udenfor kabelskabet.

Etablering af overgangsmuffe for evt. reducere af tværsnittet, udføres og bekostes af kunden.